



Essence  
HOME&FAMILY

# Mini Telecomando

**Codice - M800KF**

*Telecomando Bidirezionale a 5 Tasti*

## Prodotto

*Telecomando Slim ultra compatto & Bidirezionale con funzione e visualizzazione di "stato impianto":*

- Interfaccia a 5 tasti – Inserimento Totale, Giorno, Notte, Inserito/Disinserito, e tasto per la richiesta di stato impianto
- Inserimento e Disinserimento rapido
- Maneggevole, piccolo e leggero
- Allarme Personale antipanico / SOS
- Disattivazione da remoto in caso di furto o smarrimento
- LED Visualizzazione di Stato Impianto
- Facile sostituzione batteria
- Protezione contro inavvertite pressioni

## Nuovo Stile di Vita

*Il Sistema We.R permette di controllare e proteggere la famiglia e la casa da qualsiasi luogo*

- Facile ed intuitivo
- Utilizza tecnologie innovative
- Sistema di collegamento completamente senza fili e con batteria a tampone
- Veloce e semplice da installare
- Design moderno e non invadente

## Certificazioni e Approvazioni del prodotto



## Caratteristiche tecniche

### COMUNICAZIONE:

- Protocollo ESI Punto – Punto
- Algoritmo avanzato di supervisione
- Portata RF Fino a 200m (campo aperto)
- Modulazione e Frequenza: BFSK, 868.3 MHz (Europa)
- Identificativo Codifica a 32-bit x utente, oltre 4 Miliardi di combinazioni
- Comando SOS antipanico/rapina

### BATTERIE & CONSUMO :

- Sistema di utilizzo basso consumo fino a 24 mesi (stimate 10 azioni al giorno)
- Funzionamento con 1 batteria al Litio 3V CR2450
- Sistema Over-The-Air per aggiornamento software, controllo dati e configurazione apparati

### DIMENSIONI & PESO:

- Dimensioni: H-10mm/ L-60mm/ L-40mm
- Peso: 25 grammi (incl. batteria)

### CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO:

- Ambiente di lavoro:  
con batterie Alkaline: -5°C +55°C  
Umidità ambiente fino ad un max. del 95%

Per ulteriori informazioni, visita: <http://www.ritar.com/wer>